

FRESCO X270

SERIA X

X270 to potężny ekspres stworzony z myślą o dużych biurach i hotelach – spokojnie poradzi sobie z przygotowaniem 150 filiżanek kawy każdego dnia. Obsługuje się go błyskawicznie i bardzo intuicyjnie za pomocą 10,1-calowego ekranu dotykowego. W solidnej, metalowej obudowie kryją się dwa bojłery oraz to, co najważniejsze dla smaku: dwa stalowe młynki z płaskimi żarnami. Taki system mielenia gwarantuje idealną i, co ważne, powtarzalną jakość każdego naparu. Co więcej, dzięki funkcji automatycznego czyszczenia, ekspres serwuje świetną kawę, nie wymagając od obsługi praktycznie żadnego wysiłku.



Cechy modelu:

POJEMNOŚCI

FRESCO X270

Pojemnik na wodę	4 litry
Pojemnik na ziarno	2x 1000 g
Pojemnik na instant	nie
Pojemnik na fusy	50 porcji
Regulacja porcji kawy	6-16 g



Sugerowana dzienna wydajność:

Do 150 filiżanek



Espresso na godzinę:

Do 115 filiżanek



Cappuccino na godzinę:

Do 80 filiżanek



Pojemność zbiornika na kawę:

2x 1000 g



Pojemność zbiornika na wodę:

4 litry



Sterowanie przez internet (telemetria)

WYDAJNOŚĆ

Sugerowana dzienna wydajność:	150 kaw dziennie
Ilość espresso na godzinę	115
Ilość cappuccino na godzinę	80
Ilość możliwych napojów	36
Modyfikacja własnych kaw	tak

DODATKOWE

Ekran dotykowy	10,1"
Funkcja OneTouch Cappuccino	tak
Jednoczesne podawanie mleka i kawy	tak
Automatyczne płukanie spieniacza do mleka	tak
Zautomatyzowane odkamienianie	tak
Podłączenie do wody z sieci	tak
Pobieranie wody z zewnętrznego zbiornika	opcjonalnie
Podłączenie do odpływu	tak
Obsługa płatności	opcjonalnie
System Fresco MailRaport	tak
Obsługa telemetrii	tak
Dodatkowe informacje	Możliwość wgrania filmów reklamowych, spienianie mleka na zimno, podłączenie lodówki pod blat, miernik twardości wody (TDS)

TECHNICZNE

Wymiary: szerokość	325 mm
Wymiary: głębokość	570 mm
Wymiary: wysokość	620 mm
Wysokość wylewki	105-165 mm
Waga (brutto)	31,5 kg
Moc	2800 W
Rodzaj młynka	2 stalowe, płaskie żarna
Ilość pomp	2
Grzałki	2 bojler
Certyfikacja TUV SUD	tak



Sprawdź również pozostałe modele z Serii X